

# ONU Huawei Echolife HG8321R

**Essas ONUS fora recebidas de doações da Receita Federal.**

**No exemplo abaixo, está a ONU que fica no Bloco C, no rack da Biblioteca.**

**O argumento [share-bandwidth-onu-gtp](#) é necessário para que esse modelo de ONU aceite 8 ou mais Vlans em modo Trunk**

**Nessa configuração as Vlans estão chegando na porta 2 da ONU. A porta 2 é gigabit.**

**Ali estão chegando as seguintes Vlans em modo Trunk.**

**10,15,20,35,40,69,100 e 110.**

```
bridge add gpon-4 onu 1 gem 101 gtp 4 vlan 10 uni-vlan 10 share-bandwidth-onu-gtp br_mode eth 2
```

```
bridge add gpon-4 onu 1 gem 151 gtp 4 vlan 15 uni-vlan 15 share-bandwidth-onu-gtp br_mode eth 2
```

```
bridge add gpon-4 onu 1 gem 201 gtp 4 vlan 20 uni-vlan 20 share-bandwidth-onu-gtp br_mode eth 2
```

```
bridge add gpon-4 onu 1 gem 351 gtp 4 vlan 35 uni-vlan 35 share-bandwidth-onu-gtp br_mode eth 2
```

```
bridge add gpon-4 onu 1 gem 401 gtp 4 vlan 40 uni-vlan 40 share-bandwidth-onu-gtp br_mode eth 2
```

```
bridge add gpon-4 onu 1 gem 106 gtp 4 vlan 69 uni-vlan 69 share-bandwidth-onu-gtp br_mode eth 2
```

```
bridge add gpon-4 onu 1 gem 102 gtp 4 vlan 100 uni-vlan 100 share-bandwidth-onu-gtp br_mode eth 2
```

```
bridge add gpon-4 onu 1 gem 721 gtp 1 vlan 110 uni-vlan 110 share-bandwidth-onu-gtp br_mode eth 2
```

## ONU LOCALIZADA NA SALA C111 - LAB REALIDADE VIRTUAL

Nessa ONU será adicionado 1 vlan para o laboratório (72) na porta 1 da ONU

```
bridge add gpon-4 onu 3 gem 372 gtp 4 vlan 72 uni-vlan 72 br_mode eth 1
```

---

Revision #4

Created 3 October 2023 12:15:56 by Admin

Updated 12 October 2023 19:21:08 by Carlos Pereira